

Полный список команд

Команда	Пример	Описание
add user	add user alice 12345	Добавить пользователя с заданным именем и паролем
add app	add app MyApp MyAppKey 'http://localhost'	Добавить новое приложение
add app-rest-method	add app-rest-method MyAppKey connect	Добавить REST- метод к приложению
add lb-node	add lb-node --http-port 8081 --flash 1935 --ws 8080 --wss 8443 --max-calls 999 --enabled true 192.168.1.5	Добавить узел в балансировщик нагрузки
add authorized_key	add authorized_key -f /root/.ssh/public.pem	Добавить ключ авторизации для входа в интерфейс командной строки
grep	grep foo	Поиск строк по заданному шаблону
passwd	passwd passwd alice	Сменить пароль. Пароль другого пользователя может сменить только суперпользователь
reload node-settings	reload node-settings	Перечитать настройки из файла flashphoner.properties
remove user	remove user alice	Удалить пользователя
remove app	remove app MyApp	Удалить приложение с указанным ключом
remove app-rest-method	remove app-rest-method MyApp ErrorStatusEvent	Удалить REST-метод с приложения
remove lb-node	remove lb-node 192.168.1.5	Удалить узел из балансировщика нагрузки
remove authorized_key	remove authorized_key	Удалить ключ авторизации для входа в интерфейс командной строки
save lb-nodes	save lb-nodes	Сохранить узлы балансировщика нагрузки в файл
save node-settings	save node-settings	Сохранить текущие настройки сервера в файл flashphoner.properties
show users	show users	Показать пользователей
show rest-methods	show rest-methods	Отобразить все доступные REST-методы
show apps	show apps	Показать список приложений
show server-status	show server-status	Показать текущее состояние сервера
show app-status	show app-status MyApp	Показать текущее состояние указанного приложения
show app-rest-methods	show app-rest-methods MyAppKey	Показать REST-методы приложения
show streams	show streams	Показать список активных потоков
show lb-nodes	show lb-nodes	Показать узлы, участвующие в балансировке нагрузки
show lb-status	show lb-status	Показать текущее состояние балансировщика нагрузки
show cdn-nodes	show cdn-nodes	Показать список и состояния CDN-узлов, видимых серверу (только в режиме <code>cdn_enable=true</code>)
show cdn-routes	show cdn-routes	Показать список маршрутов и потоков CDN (только в режиме <code>cdn_enable=true</code>)

show node-settings	show node-settings	Показать или экспортировать список текущих настроек WCS в файл (см. Управление настройками сервера)
show node-setting	show node-setting http.address	Показать отдельную опцию из списка настроек
start lb	start lb	Запустить балансировщик нагрузки
stop lb	stop lb	Остановить балансировщик нагрузки
update user	update user --active false alice	Изменить данные пользователя
update app	update app --c-class 'com.flashphoner.MyCallbackClass' --m-class 'com.flashphoner.MyMainClass' MyAppKey	Изменить настройки приложения. m-class - Главный класс обработчик. c-class - Callback класс обработчик.
update lb-node	update --http-port 8081 --flash 1935 --ws 8080 --wss 8443 --max-calls 999 --enabled true lb-node 192.168.1.5	Изменить настройки узла балансировки нагрузки
update node-setting	update node-setting --name http.address --value 127.0.0.1	Изменить значение отдельной опции из списка настроек