

Файл настроек wcs-core.properties

Настройка	Значение по умолчанию	Описание
sessionDebugEnabled	false	Включить отладку сессии. Данная настройка относится к веб-приложению WCSStream Diagnostic
jdk.tls.client.protocols	TLSv1,TLSv1.1,TLSv1.2	Список TLS-протоколов
com.sun.management.jmxremote	true	Разрешить подключение для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.local.only	false	Разрешить только локальное подключение для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.ssl	false	Разрешить подключение для мониторинга по SSL
com.sun.management.jmxremote.authenticate	false	Требовать авторизацию при подключении для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.port	50999	Порт для мониторинга
com.sun.management.jmxremote.host	localhost	Интерфейс для привязки JMX. Если для сервера не указано имя в /etc/hostname и в /etc/hosts, эту настройку необходимо установить в localhost, в противном случае сервер может не стартовать при использовании Java 8
java.rmi.server.hostname	localhost	Имя хоста для обмена по RMI. Здесь необходимо указать реальное имя узла, на котором установлен WCS-сервер, в противном случае подключение средствами мониторинга не будет работать.
sun.rmi.dgc.client.gcInterval	36000000000	Задать интервал запуска сборщика мусора для RMI-клиента, мс. Данная настройка позволяет отключить принудительный запуск сборщика мусора, в целях повышения производительности сервера
sun.rmi.dgc.server.gcInterval	36000000000	Задать интервал запуска сборщика мусора для RMI-сервера, мс. Данная настройка позволяет отключить принудительный запуск сборщика мусора, в целях повышения производительности сервера
https.proxyHost		Адрес HTTPS прокси-сервера. Используется при обращениях к серверу активации Flashphoner .
https.proxyPort		Порт HTTPS прокси-сервера
http.proxyHost		Адрес HTTP прокси-сервера
http.proxyPort		Порт HTTP прокси-сервера
http.nonProxyHosts		Список узлов, доступ к которым осуществляется напрямую
loggc	/usr/local/FlashphonerWebCallServer/logs/gc-core-	Расположение и префикс имени лога сборщика мусора. Имя формируется как /usr/local/FlashphonerWebCallServ