

# Настройка портов для прослушивания клиентских соединений

Начиная со сборки [5.2.801](#), WCS запускается от пользователя 'flashphoner' для большей безопасности. Однако в этом случае, если сервер был запущен вручную из командной строки

```
cd /usr/local/FlashphonerWebCallServer/bin  
sudo ./webcallserver start
```

TCP порты из диапазона 0-1000 не будут прослушиваться, поскольку недоступны для непривилегированных пользователей. Если WCS запускается вручную, следующие настройки должны быть изменены таким образом, чтобы использовались TCP порты из диапазона 1001-65535

- flash\_policy.port
- hls.http.port
- hls.https.port
- http.port
- https.port
- rtmp.port
- rtsp.port
- ws.port
- wss.port